


MEDIDOR DE ESPESORES DIGITAL

SALIDA
DE DATOS

- Punta de husillo y yunque cerámicos
- Botones: on/off, pulg./mm, zero, preajuste de datos, absolute/incremental medición
- Guarda datos preestablecidos memoria
- Batería CR2032, apagado automático (tiempo ajustable)
- Salida de datos
- Accesorio opcional: cable salida de datos (código **7315-50M** se necesita receptor, **7302-50M**)



2872-10

puntas de medición
y yunques pueden
a medida



Código	Rango	Resolución	Precisión
2872-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm/±0.0010"